



grandMA2 Ultra-Light "low noise"

Réf: 120163

MA - GrandMA Ultra Light2 + Option silence pour Grand'MA2 Ultra ligh



Description

Console d'éclairage grandMA2 Ultra-Light (8 univers)

Fiche technique

Caractéristiques

Caractéristiques basées sur la mise à jour software V3.1.0.8 et ultérieure

Ergonomie

- 1 écran tactile 15" couleur intégré avec réglage motorisé de l'inclinaison
- 1 écran multitouch 9" couleur intégré
- 2 écrans externes pouvant être tactiles (tous les écrans certifiés windows 8, résolution WXGA)
- 15 faders de restitution silencieux et sensitifs
- 25 boutons de restitution silencieux
- 1 fader grand master avec touche Black Out
- 2 faders 100 mm associés à un bouton GO+, un bouton GO- et un bouton Pause pour le contrôle du séquentiel maître
- Rétro-éclairage graduable de 0 à 100%
- 4 encodeurs multi-fonctions pour les paramètres
- 1 encodeur multi-fonctions pour la navigation
- 2 flexibles d'éclairage et housse inclus
- Jusqu'à 4 wing d'extension de playback par console

Intégration réseau

- MA-Net 2 : Back-UP complet en temps réel de 1 à 256 univers
- MA-Net 2 : programmation et restitution multi-opérateurs à travers plusieurs consoles ou onPC
- MA-Net 2 : communication bi-directionnelle avec le visualiseur gratuit grandMA2 3D (points de vues pilotables par utilisateur et interaction avec la vue scène de la console)
- Art-NET 3 : réception et émission Art-NET en Broadcast, Multicast ou Unicast avec routing table par adresse IPv4
- sACN : réception et émission sACN en Multicast ou Unicast avec routing table par adresse IPv4
- Émission : Kinet, PathPort, ShowNet, ETC-Net2
- CITP pour vos médias-serveurs
- PosiStage-Net pour le tracking des positions de vos projecteurs
- Connexion WYSIWYG via plugin pour la pré programmation jusqu'à 256 univers sans extension de console (NPU)

Puissance de pilotage et rapidité de programmation

- Pilotage comme un seul élément du patch de vos projecteurs Multi-LED point à point
- Méthode rapide de sélection dans vos matrices
- Clonage des projecteurs
- Générateur d'effets avec édition de vos courbes, gestion de la priorité et créations d'effets à partir de presets de valeurs
- Jusqu'à 8 Time-code simultanément
- Multi-séquentiels, choix instantané d'un séquentiel pour devenir séquentiel maître
- Jusqu'à 9999 mémoires par séquence (par pas de 0.1) et 9999 séquences

Autres caractéristiques

Console dédiée à la vidéo avec retour plein écran

Ligne de commande interactive

Interface multi-utilisateurs

Apprentissage en temps réel des actions de votre console avec les macros

100 niveaux d'annulation de toutes vos actions (Oops ou Undo)

...

Contrôle

4096 attributs de base (soit 8 univers DMX) dont 6 en XLR 5 F

Jusqu'à 256 univers DMX contrôlables par une seule console en réseau avec des extensions de consoles (NPU : Network Processing Unit)

Option(s)

120129 Clavier externe USB QWERTY pour grandMA2

120132 Housse de protection pour grandMA2 Light et Ultra-Light

120122 Flexible d'éclairage pupitre à LED pour console grandMA2

121034 Flight-case à roulettes pour grandMA2 Ultra-Light et Light

120123 Planche magnétique 15 faders pour grandMA2 pour annotation

120121 grandMA2 Fader Wing

Dimensions

l 935 x L 661 x H 204 mm

Poids

- 0,00 Kg

Alimentation

120-230 VAC, 50-60Hz via embase powerCON

Consommation

350 VA